



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO., с адрес: NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, Китай

Общи условия за безопасност:

Много внимателно трябва да се прочетат следните инструкции. Неспазването на някои от тях може да причини токов удар и други сериозни последствия.

1. Безопасност на работното място

- А. На работното място трябва да има ред и добро осветление, липсата им може да предизвика злополука
- Б. Не бива да се работи с уреда при наличието на леснозапалими вещества.
- В. В близост до уреда да не се допускат деца и наблюдатели.

2. Електрическа безопасност

- а. Щепселите трябва да отговарят на контактите, не бива да се преработват и променят самоволно.
- б. Да се избягва допирането до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, хладилници, печки
- в. Уредът да не се излага на дъжд или влага
- г. Да не се претоварват преклювателните кабели. Последните да не се използват за пренасяне на уреда, да не се издърпват със сила от контакта. Да се държат настрана от източници на топлина, от масла, от остри или подвижни части.
- д. Когато се работи с уреда на открито, да се използват специални удължители.

3. Лична безопасност

- а/ по време на работа с уреда трябва да сме внимателни, не бива да работим с уреда в състояние на умора или под влиянието на алкохол или лекарства
- б/ трябва да ползваме предпазно оборудване и винаги да слагаме защитни очила.
- в/ да избягваме случайното включване. Преди да включим уреда в мрежата трябва да се уверим, че изключвателят е в позиция 'изключен'.
- г/ преди включване на уреда трябва да отстраним всички гасещи ключове.
- д/ не бива да надценяваме възможностите си. Трябва да пазим добро равновесие.
- е/ необходимо е подходящо облекло. Широки дрехи или бижута са нежелани. Да пазим косата си, дрехите и ръкавиците далеч от подвижните части на уреда.
- ж/ ако уредът е приспособен за включване на външен адаптер на прахосмукачка, трябва да се уверим, че е прикрепен правилно и правилно се използва.

4. Употреба и грижа за електроуред

- а/ не бива да го претоварваме. Трябва да се ползва само по предназначение.
- б/ не бива да го ползваме, ако няма ключ за автоматично изключване в случай на претоварване или висок ток.
- в/ преди всеки ремонт, смяна на частите или складиране трябва да го изключим от ел. захранването.
- г/ Уредът трябва да се съхранява далеч от деца и да не се разрешава неопитни лица да боравят с него.
- д/ Трябва да проверяваме дали подвижните части на уреда не са разхлабени. Ако има повреди, трябва да ги отстраним преди употреба.
- е/ Режещите инструменти трябва да са наострени и чисти.
- ж/ електроуредът, оборудването и работните инструменти трябва да се използват по предназначение и спазвайки инструкциите.

Пренасяне на триона.

- 1. Най-важното главата да е обезпечена в крайно долно положение.
- 2. Лоста на блокировката на оборотната маса, ключа на блокировката на главата и други елементи трябва да са добре стегнати.
- 3. Повдигайки, хващаме го за транспортната дръжка.




Рис 21/22



Рис 23/24



Смяна на режещ диск.

Изключваме от захранването, отвинтваме долния болт. От лявата страна леко да се освободи друг винт горе вдясно откъм страната на обвивката. После да се хлъзне по посока на изреза и да се обърне диска за да се постави обвивката, обезопасяваща горната обвивка на диска. (рис. 25, 26). Натискаме копчето на блокировката на диска и го обръщаме докато се освободи, а след това с основния ключ се вадим укрепващия болт и се премахва външната подложка (рис. 27).



Рис. 25



рис. 26



Рис. 27

Внимание! Обезопасяващия болт има ляв нарез.

Вадим диска (рис. 28). Препоръчваме да сложите здрави ръкавици. Премахvat се всякакви замърсявания от чопла на шпиндела и от укрепващите подложки. За да монтираме диска обратно правим всичко по обратния ред.

5. Ремонт

- а/ ремонтът се извършва единствено от квалифициран специалист и използвайки оригинални резервни части.

Допълнителни инструкции за безопасното ползване на настолния циркуляр с лазерен водач

- 1. Циркулярът служи само за рязане на дърво или дървоподобни плочи със средна твърдина
- 2. Винаги да поставяме подходящ режещ диск и да не използваме употребявани такива
- 3. не бива да се режат малки парчета материал. Да не ползваме триона, когато му липсват някакви елементи
- 4. трябва да проверяваме дали диска е правилно закрепен върху шпиндела на триона.
- 5. преди започване на работа трябва да изчакаме няколко секунди докато диска почне да работи на пълни обороти.

Важно! Никога не бива да се гледа право към лазерната светлина, нито лъчът ѝ да се насочва към друг човек. Лазерната светлина е особено опасна за зрението.



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.