

ГРАФИТ



АКУМУЛАТОРНА ОТВЕРТКА

Инструкция за експлоатация на акумулаторна отвертка

Каталожен номер 58G148



1. Главен превключвател с възможност за смяна на посоките на оборотите
2. Бързозатягаща се дръжка
3. Копче за блокада на главния превключвател и за включване на контролна лампа
4. Лампа за осветление на работното място
5. Диодът информира за включване на зарядно устройство

Общи условия за безопасност:

- Акумулаторната отвертка трябва да бъде съхранявана на сигурно място, недостъпно за деца
- По време на работа да се прилага съответен натиск и необходимата обратна скорост на шпиндела
- Не бива да се работи с повредено зарядно устройство
- Преди да почнем работа трябва да се уверим, че в пробивания материал няма ел.кабели, газови инсталации или водни тръби
- на работното място трябва да има ред и добро осветление
- Не бива да се работи с уреда при наличието на леснозапалими вещества
- свределите винаги трябва да бъдат остри и чисти
- не бива уреда да се пренася, когато е включен
- по време на работа с уреда трябва да сме наблюдателни и внимателни, не бива да работим с уреда в състояние на умора
- трябва да сме облечени подходящо. Да не слагаме широки дрехи или бижута.
- Да пазим косата си, дрехите и ръкавиците далеч от подвижните части на уреда.
- да ползваме специални очила
- винаги преди да почнем работа с уреда да проверим напрежението – трябва да отговаря на това указано върху информационната таблица на уреда.
- Ремонтът да се извършва единствено от квалифициран специалист използвайки оригиналните резервни части.

Конструкция и приложение

Акумулаторната отвертка е ръчен електроуред, зареждан от акумулатора с 4,8 V. Предназначена е за завинтване и отвинтване на болтове, за завинтване или отвинтване на нипели, както и за пробиване на дупки в дърво, метал и изкуствени или дървоподобни материали.

Технически данни

Акумулаторна отвертка

Номинално напрежение	Постоянно напрежение 4,8 V
Обратна скорост на шпиндела на празен ход	250 мин. ⁻¹
Отвор на дръжката	Шестъгълен 6,5 мм
Тегло	362 гр

Зарядно устройство

Номинално напрежение	230 V AC
Честота на тока	50 Hz

Начин на зареждане

За да заредим акумулатора на отвертката, поставяме крайчеца на кабела на зарядното устройство в гнездо, намиращо се в долната повърхност на дръжката на уреда. След това зарядното включваме в елмрежата с 230 V AC. Първото зареждане продължава 5 часа, за следващите стигат три часа.

Бързозатягаща се дръжка

Дръжката позволява накрайниците и свределите да бъдат акрепени по лесно. За да се прикрепим накрайника или свредел към дръжката, трябва да хванем и да преместим напред пръстена на дръжката (златист цвят) и да поставим в отвора на дръжката работен елемент, до максимум. Ед това пускаме пръстена.

Посока на оборотите – вдясно – вляво

С помощта на копчето на превключвателя, освен да включваме уреда, можем също да изберем посоката на оборотите на шпиндела. Като натиснем горната част на копчето избираме оборотите надясно, а с долната част – наляво.

Работа с акумулаторна отвертка

След закрепване на съответен работен елемент към дръжката, отвертката е готова за работа. Избираме посоката на оборотите чрез превключвателя с възможности за три положения в долната част на дръжката и така управляваме работата - блокираме главния превключвател, отблокираме го, включваме контролната лампа (долна позиция).

Обслужване и поддръжка

Почистваме уреда със суха кърпа. Не бива да ползваме химически средства (разтворители или подобни).

Защита на околната среда

Уредът може да бъде унищожен съгласно разпоредби за преработка или унищожение на оборудване, съдържащо акумулатори с никел-кадмий.

Оборудване (съдържащо се в доставката):

1. Акумулаторна отвертка със зарядно устройство
2. Адаптери патронни с месингово покритие, 50 мм, завинтващи, тип Филипс (#1, #2)
3. Адаптери патронни с месингово покритие, 50 мм, завинтващи, плоски (3/16", 1/4")
4. Адаптери патронни, с месингово покритие, 50 мм, завинтващи, кръстакоски (S1, S2)
5. Адаптери патронни, с хром-ванадий, 50 мм, приспособяващи се (1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 7/16")
6. Титанови свредели (3/32", 1/8")
7. Калъф