



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



Инструкция за приложение и инсталация ПРОЖЕКТОР LED 10W и 20 W KLAUS KE09701, KE09702

Технически характеристики:

KLAUS – Търговска марка -идентификация на производителя

KE09701 – модел на артикула

XHF10W – мощност

220-240V – захранващо напрежение

50-60Hz - честота

6 400 K- цветна температура изразена като стойност по Келвин

35 000 Hours – номинален срок на експлоатация на лампата в часове

1 900 Lumen – обявен светлинен поток изразен в лумени

IP65 – защита от прах и водна струя

KLAUS – Търговска марка на производителя

KE09702 – модел на артикула

XHF20W – мощност

220-240V – захранващо напрежение

50-60Hz - честота

6 400 K- цветна температура изразена като стойност на Келвин

35 000 Hours – номинален срок на експлоатация на лампата в часове

1 900 Lumen – обявен светлинен поток изразен в лумени

IP65 – защита от прах и водна струя

ВАЖНО:

Преди монтаж прочетете инструкцията!

Нашите продукти са изработени от висококачествени материали и ще ви осигурят подходящо осветление. Този продукт е изработен от алуминий. Това ви гарантира подходящ външен вид с висока устойчивост на корозия. LED прожекторът може да се използва както на закрито, така и на открито.

Моля, внимателно прочетете инструкцията за инсталиране и експлоатация и я запазете на сигурно място. Ние не носим отговорност за нараняване на хора или увреждане на собственост, причинени от неспазване на инструкциите или неправилно използване на продукта.

Съдържание на опаковката:

LED прожектор и инструкция за инсталиране експлоатация.

Безопасност и предупредителни бележки:

- Извадете прожектора внимателно от опаковката.
- Уверете се, че уредът не е бил повреден по време на транспортирането. Прожекторът не трябва да се използва, ако корпусът или електрическите части са повредени. Ремонтът може да бъде извършен само от специалист електротехник.
- Дръжте опаковъчния материал далеч от деца и домашни любимци. Опасност от задушаване.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

- Бъдете внимателни, опаковката съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати от деца.
- Не докосвайте прожектора, когато е в режим на работа. Той може да бъде силно нагорещена. Никога не гледайте директно към крушката, това може да увреди зрението ви.
- Никога не позволявайте на деца да играят без надзор в близост до прожектора или други електрически уреди.
- Този уред не е предназначен за използване от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Никога не потапяйте прожектора във вода или други течности.
- Продуктът не трябва да се променя или модифицира. Промените, направени по прожектора правят гаранцията невалидна.

Обслужване и поддръжка:

- Преди почистване трябва да се уверите, че захранването е изключено.
- Използвайте суха или леко влажна кърпа за почистване на корпуса. Може да използвате обикновен препарат за почистване на стъкла, който се продава в търговските мрежи, за да почистите защитното стъкло.
- Никога не използвайте химикали или абразиви за почистване.

Инсталация:

- Този продукт може да се инсталира само от квалифициран специалист електротехник.
- Преди инсталация, напрежението по свързващите електрически кабели на трябва да бъде изключено от главния ключ, за да бъдете защитени от повторно включване. Извадете съответните автоматични прекъсвачи от разклонителната кутия в сградата.
- Да не се монтира върху или лесно запалима повърхност.
- Не инсталирайте на таван или стена, изберете подходяща позиция за прожектора маркирайте.
- Определете мястото за инсталиране. Поддържайте минимално свободно разстояние от 0,5м до осветените повърхности.
- Уверете се, че основата е подходяща да издържи постоянната тежест на прожектора, така че да бъде закрепен надеждно. Отбележете местата на отворите за винтовете.
- Продължете с пробиване на отвора с подходящо средло. Уверете се, че няма повредени електрически кабели по време на инсталацията.
- Продължете като прекарате захранващия кабел през входящото уплътнение за кабела.
- Сега свържете свързващите кабели на сградната инсталация към винтовите клеми на прожектора. Първо свържете Жълтата/ Зелена жица, а след това свържете другите две жици. Обикновено Кафявата или Черна жица е фазовия проводник, свържете го към клемата маркирана с „L”. Синия проводник трябва да свържете към клемата маркирана с „N”.
- Пазете всички кабели и изолации от евентуална повреда.
- Проверете отново, за да се уверите, че сте свързвали правилно кабелите и затворете на корпусната инсталация.
- Отново включете прекъсвачите на разклонителната кутия в сградата.
- Подменете всеки повреден винт, а табелата с основни данни върху прожектора не трябва да се отстранява.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУПАД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с домашния отпадък. Моля, рециклирайте там където има изградени пунктове, обърнете се към вашата местна власт или доставчик за съвет относно рециклирането.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.