



Инструкция за експлоатация на БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 18V, КАТАЛОЖЕН № ELK406



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO., с адрес: NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, Китай

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 18V

- Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката, проверете за следи от износване или други повреди.
- Винаги използвайте защитно облекло при работа с акумулаторната бормашина използвайте предпазни ръкавици, стабилни обувки, очила, антифони и маска за лицето.
- Проверете внимателно (с детектор) мястото, на което ще използвате акумулаторната бормашина. Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод.
- Пъхнете накрайника на инструмента, като едновременно го завъртите до края на патронника. Инструментът трябва да се зацепи и блокира. Проверете дали инструментът е фиксиран здраво.
- Винаги дръжте машината здраво, така че през цялото време да сте в състояние да я управлявате сигурно застанете в устойчива стойка.
- Следете вентилационните отвори да са винаги чисти и непокрити.

Не се опитвайте да почиствате машината като пъхате заострени предмети във вентилационните отвори.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Съобразявайте се с условията на работното място. Не оставяйте инструментите си на дъжд. Не използвайте електроинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте електроинструменти в близост до леснозапалими течности или газове;

- Предпазвайте се от токов удар.
- Избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. тръбопроводи, радиатори, кухненски печки, хладилници);
- Не допускайте деца в опасна близост
- Не позволявайте на външни лица да се докосват до инструментите , дръжте ги на разстояние от работното си място. Не претоварвайте инструмента
- Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно в указания от производителя обхват.
- Използвайте подходящия за работата инструмент
- Не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособления да вършат работата на големи и мощни инструменти. Не използвайте инструментите за неспецифични дейности.Работете с подходящо работно облекло.
- Не носете широки дрехи или украшения; те могат да бъдат захванати от движещите са детайли на машината. Използвайте предпазни очила.
- Освен това :

Застопорявайте обработваното изделие.

Използвайте затягащи скоби или менгеме за застопоряване на обработваното изделие; това е по-безопасно, отколкото ако го държите с ръка. Отнасяйте се грижливо към инструментите си.
Проверявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице. Този електроинструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работещия съществува значителна опасност от злополука.
1.БАТЕРИЯ 18V/1.2Ah получава готовност за работа след 3-5 часа зареждане.
2.Зареждането трябва да бъде при стайна температура 10C°-40C°
3.При зареждане на батерията трябва да се внимава да не бъдат обърнати зарядите/ти-/.
БАТЕРИЯ

 **ВАЖНО!!! НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИЯТА ПОВЕЧЕ ОТ ПОСОЧЕНОТО ВРЕМЕ ЗАЩОТО ТОВА МОЖЕ ДА Я ПОВРЕДИ.ВКЛЮЧВАЙТЕ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО САМО В СЛУЧЕИ НА ПОЛЗВАНЕ**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 18V

Акустично налягане: Lp = 73 DB(A)
Тежест на вибрационното ускорение:Aw =1,247M/C
Сила на звука: Lw = 87 dB(A)

Номинално напрежение	18V
Капацитет на батерията	1200Ah
Обороти на празен ход	0-550/min
Степени на затягане	16
Обхват на патронника	0.8-10mm
Захранване	230V AC 50 Hz



Старите електрически устройства не бива да се третираят като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД
София, бул. Ботевградско шосе 44
Тел. :02/ 942 34 00
Факс: +359 2 942 34 40
www.valerii.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned Mr. Huchang, director of NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN ., with address: NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, CHINA

On our own responsibility I declare that the product:
Name: Cordless Drill
Trademark: RTR
Model: ELK 406 18 V d.c. 550 min⁻¹

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:
EN 60745-1:2009
EN 60745-2-1:2009
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2007
EN 55014-2:2008
EN 61000-3-2:2009
EN 61000-3-3:2008

According to:
Directive 2006/95//EC
Directive 2006/42/EC;
Directive 2004/108/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes inval.

Declarer: / Mr. Huchang /