

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕРФОРАТОР КАТАЛОЖЕН N RTM210



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO, с адрес NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, КИТАЙ.

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44

Тел.: 02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С ПЕРФОРАТОР 26 ММ

- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на означеното на уреда.
- Ако използвате кабелна макара, развийте целия кабел. Минималното сечение на металните проводници на използвания кабел трябва да е 1.0 mm^2 .
- Ако използвате перфоратора на открито, използвайте удължител тип H07RN-F 3G със сечение на проводниците 1.5 mm^2 и влагоустойчив контакт.
- Използвайте детектори за вградени метални жици, водопроводи и газопроводи.
- Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката, проверете за следи от износване или други повреди.
- Никога не започвайте ударна операция, ако перфоратора не е допрян до работната повърхност (стена, таван и т.н.).
- Вибрациите от перфоратора са вредни за ръцете. Ограничете излагането на вибрации.

Винаги използвайте защитно облекло при работа с перфоратора; използвайте предпазни ръкавици, стабилни обувки, очила, антифони и маска за лицето. Дръжте перфоратора, докато работи, с две ръце и пазете равновесие

перфоратор

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКА

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	850W
Скорост на въртене на шпиндела при свободен ход:	0-1100 min-1
Максимален пробивен диаметър:	26MM
Тегло:	5,25kg

Акустично налягане: $L_p = 96.6 \text{ dB(A)}$

Сила на звука: $L_w = 109.6 \text{ dB(A)}$

Тежест на вибрационното ускорение: 16.2 m/s^2 .

ПРЕДИ РАБОТА

- Проверете внимателно (с детектор) мястото, на което ще използвате перфоратора. Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод.
- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на написаното на уреда.

- Преди употреба, почистете уреда и инструментите. Смажете инструментите с тънък слой смазка.
- Пъхнете накрайника на инструмента, като едновременно го завъртите до края на патронника. Инструментът трябва да се зацепи и блокира ръчно.

- Проверете дали инструментът е фиксиран здраво.

Отворете мястото за поставяне на уреда за измерване на дълбочина и поставете уреда на мястото за него. Настройте позицията и затегнете.

Важно!



Пробиването с удар изисква малък натиск върху устройството. Прекомерният натиск натоварва излишно мотора. Техническото състояние на инструмента трябва да се проверява редовно. Ако е нужно, инструментите трябва да се заточват или сменят. Преди работа с перфоратора вертикално, над главата Ви, поставете преграда за прах.

3. Изключване на ударния режим, изключване на пробивния режим.

перфоратора има система, която изключва ударния режим и осигурява гладко пробиване. Възможно е и изключване на пробивния

РЕМОНТ И РАБОТА

- Преди ремонт на перфоратора, изключете от контакта
- Машината трябва винаги да се поддържа чиста.
- Не използвайте разяждащи вещества за почистване на пластмасовите елементи на машината.
- След като приключите работа, издухайте перфоратора със стъстен въздух (максимум 3 bar) за да отстраните праха, особено вентилационните отвори на капака на мотора.
- Редовно проверявайте състоянието на четките на електромотора (ако са мръсни или много износени могат да предизвикат прекалено искрене и да доведат до намаляване на скоростта на въртене на шпиндела).
- Четките на мотора винаги трябва да се сменят едновременно и двете.



Старите електрически устройства не бива да се третираат като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.


ВАЛЕРИЙ
С & М Г Р У П

Содия 1517, б/ул. "Ботевградско шосе" №44

Складов баз:
Содия, кв. "Боярцима" б/ул. "Елора" 180, скпад №33
Плошад, с. Труд, Сроевото шосе №3
Варна, кв. "Византизмов" б/ул. "Аргана Москва" № 13

www.valerij.com
Тел./факс: 02 / 942 34 00

Тел 02 / 925 22 37
Тел 032 953 666
Тел. 052 / 504 514

Гарантионен срок: 24 месеца
от чл. 112 до чл. 115
дата на продажба:
модел:
Серия №:
Подпис и печат
на продавача:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсите на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Информирайте се за оторизираните сервизи и
продавците на уреди.
Телефон на продавката:



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка.

При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервиси срещу нейното предоставяне в оригинал.

Гарантията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в изпълнението на сервиз.

В случай на нужда от замяна на част, възли и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

В случай на дефект, разходите и рисковите по доставката до и от сервиза са за сметка на клиента. Успешно се извършва и замяната на съставни части, изключващи отговорност на клиента.

сметка на купувача. Желателно е, изделието да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престоя и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиса.

Вносителя и сервиса не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последици загуби вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиса.

При потретен едниотен дефект, за уред се изготвя експертна оценка от авторизиран сервиз. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р.България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експертизата е окончателно. Винаговата страна възстановява причинените щети – нов уред, заплаща разходите за експертиза, всички разходи за достъпване на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ!!! Подправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са **НЕВАЛИДНИ**

Ремонтът се извършва за сметка на купувача, когато:

1. Купувачите не представат: оригинална гаранционна карта, фактура (касов бон) доказващи закупуването на уреда на територията на Р.България и инструкция за експлоатация.
 2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
 3. Несъответствие между данните от гаранционната карта и тези от етикетка на уреда и при липса или повреден етикет.
 4. Не са дадени инструкциите за експлоатация, описани в упуътването.
 5. Когато се установи нарушение или вълноното състояние на уреда:
- Гаранцията не е валидна за клиенти или от изкупуващото сервиз по каската и да е повред, които се смята за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на 2 годишната гаранция.

Гаранційна карта

СЕРВИЗЕН ОТРЯЗЪК

[illegible]

Сервис	Дни на посещение	Сервис	Дни на посещение	Сервис	Дни на посещение	Дни на посещение
Оценки на сервис:			Оценки на сервис:			
1			2			
3			3			
Всего посещений:			Всего посещений:			

7.2. Вышши увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разяждаща среда и висока температура.

7.3. Прекъсване на ел. кабел и механична повреда на шепсела

7.4. Счупени, заклени или изкривени в следствие на удар или извън режимно натоварване външни части.

7.5. Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полага ни грижи за уреда.

7.6. Ръжда неприсъща за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилното съхранение и експлоатация

7.8 Повреди, причинени от престояване в резервист на използване на

7.8. Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и принадлежности.

8.1. Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.

8.2. Повреда изразяваща се в пробив или следствие на стопяване на изолация.

8.3. Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.

8.4. Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.

9. Изчерпан мото ресурс (когато е посочен такъв в упътването) не се счита за фабричен дефект.

10. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със серийен номер като: кабели, приспособления за носене, предпазители, маркуци, вентили, гъвкави връзки, крайници, батерии, зарядни устройства, придавки и адаптори.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Токими удари или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.

2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални цели (Различни от „Домашна употреба“), напр. Професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.

3. При неправилно съхранения, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.

4. В случаи на попадане на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.

5. Повреди вследствие сътресения, удар, сл. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортиране.

Централният сервиз си запазва си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.